

## MLG 6500/2 GENERATOR MONOFAZAT



|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Tensiune:              | 230 V                              |
| Frecvență:             | 50 Hz                              |
| Factor de putere:      | 1                                  |
| Putere maximă:         | 6,5 kVA                            |
| Putere nominală:       | 6.0 kVA                            |
| Turație:               | 3.000 rpm                          |
| Motor:                 | 4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer |
| Putere motor:          | 15 CP                              |
| Capacitate cilindrică: | 420 cm <sup>3</sup>                |
| Sistem de aprindere:   | electronică                        |
| Filtru de aer:         | semiuscat                          |
| Combustibil:           | benzină fără plumb                 |
| Alternator:            | sincron, tip AVR cu perii          |
| Capacitate rezervor:   | 25 l                               |
| Autonomie de lucru:    | 14 h la o încărcare de 50%         |
| Pornire:               | cu demaror mecanic                 |
| Consum specific:       | <374 g/kWh                         |
| Protecție:             | IP 23                              |
| Dimensiuni de gabarit: | 705mm×540mm×580mm                  |
| Masă netă:             | 89 kg                              |

**Dotări standard:**

- Două prize monofazate Schuko 16 A;
- Multimetru digital 3 in 1 cu afisarea tensiunii, frecventei si numarului de ore de functionare (total si de la ultima pornire);
- Indicator nivel combustibil;
- Buton ON/OFF montat pe panou;
- Borne 12 V c.c., max. 8.3 A;
- Protecție termică pentru prizele de 230V și pentru bornele de 12V c.c.;
- Conector de împământare montat pe panou.